

# Fujikura 19S+

NEW

## Connecting the Future

### 自動化防風蓋



### 單心光纖熔接機

# Fujikura 19S+

### 固定式V溝槽, 雙軸觀測系統



- 最少手動操作 4個步驟即可熔接
- 多功能攜帶外箱可形成一體化工作站
- 具備絕佳的穩固性
- 備有藍芽連線功能



 **Fujikura**

# Fujikura 19S+

## 產品規格

適用光纖類型	單心 / SMF(G.652/657) · MMF(G.651) · DSF(G.653) · NZDSF(G.655)。
纖殼直徑 / 被覆直徑	125μm / 100-3000μm。
切割長度	適用5~16mm(使用光纖壓墊)。
熔接模式 / 加熱模式	總共100種熔接模式 / 30種加熱模式。
標稱熔接損耗	SM : 0.05dB · MM : 0.02dB · DS : 0.08dB · NZDS : 0.08dB。(根據ITU-T 和IEC 標準相關削減辦法測量)
反射損失	>>60dB
典型熔接時間	熔接時間標稱值9秒 (SM FAST模式) · 11秒 (SM AUTO模式)
典型套管熱縮時間	13秒 FP-03,被覆直徑.250μm · 14秒FP-03,被覆直徑.900μm · 9秒Slim 60mm,被覆直徑.250μm
熔接結果儲存	熔接數據 : 2000筆。
觀測方式 / 放大倍數	含有兩個CMOS鏡頭和4.73吋彩色LCD螢幕。X或Y軸單一檢視可放大至320倍 · XY軸同時檢視可放大200倍。
拉力測試	1.96~2.25N
可應用的保護套管	60mm · 40mm和 Fujikura micro 系列。
電池熔接與加熱次數*1	電池BTR-09熔接與加熱次數為180次。
電極棒壽命	放電3000次。
無線連接	無線技術標準 : Bluetooth®4.1*3 系統 : Andoroid 5.0 或以上, ios 8.0 或以上 (iphone6 以上)
尺寸/重量	146W x 159D x 150H (mm) / 2.5kg (包含電池)。
運作環境條件	海拔 : 0~3,660公尺 · 最大風速 : 每秒15公尺 · 溫度 : 攝氏-10~50°C · 相對溼度 : 0~95% (不含露水)。
抗惡劣環境特性*2	防震 : 具備可承受從76公分(30英吋)高度 · 底部朝下墜落的抗震力。 防塵 : 暴露在灰塵中(直徑濃度約為0.1~500μm矽酸鋁)仍可正常使用。IP5X 防雨 : 可在降雨量為10mm/小時的氣候中放置10分鐘。IPX2
其他特色	電腦可進行軟體升級 / 數據管理。
連接埠	USB2.0(Mini-B型)用來與電腦連接 · 6針腳Mini-DIN用來連接供應RS02或RS03的電源。

\*1 每兩分鐘一個熔接加熱循環 · 在室溫條件下

\*2 所有實驗皆在日本Fujikura實驗室中進行。有關耐衝擊、抗粉塵、抗兩淋特性測試並不能保證在這些情況下產品不會產生損壞。

※本產品的藍牙無線連接不能保證與所有智慧手機或其他設備配合使用。

· Bluetooth® and Bluetooth logo is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



## 標準配備

Description	Model No.	Q'ty
熔接機	19S+	1台
AC 電源適配器	ADC-18	1個
AC 電源線	ACC-XX XX=14 (JP/US), 15(EU), 16 (UK), 17(AU)	1條
攜帶箱	CC-30	1個
電極棒	ELCT2-20A	1對
說明書CD	M-70+ (手冊 和 PC 軟體)	1片
快速導覽	Q-70S+/19S+(英文)	1份
警告和注意事項	W-70-E	1份
USB連接線	USB-01	1條
套管載具	SL-01	1個
酒精瓶	AP-01	1個
熔接機	SD-01	1個
V溝槽清潔刷	VCB-01	1個

\*3 : 所有發件人必須在空中運輸鋰離子電池時遵守IATA規定。

## 標準配備



亮鈞科技有限公司 Fujikura 台灣獨家代理

新北市(22241)深坑區北深路 3 段 238-6 號 13 樓

Tel:(02) 2664-6781

Fax:(02)2664-0844